TABLA RESUMEN DEL PROYECTO									
Proyecto con Transformador									
Parámetros	*Transformador*	*TP*	*TPE*	*TPF*	*TAC*	*TTF*	*TOP*	*TC*	*TRF*
V/A	150								
F/N)	2,7								
Fases	1								
Corriente Corto Circuito	17,13	12,30	12,29	12,27	12,26	12,30	12,14	12,16	12,10
V/A totales		112,10	43,99	40,36	17,04	43,00	4,59	4,12	1,61
V/A demandados		109,21	30,79	35,64	14,48	43,00	4,59	4,12	1,61
Factor de demanda/diversidad*		0,95	0,70	0,66	0,85	1,00	1,00	1,00	1,00
Factor de potencia		0,92	0,95	0,93	0,95	0,90	0,95	0,95	0,95
Acometida	Líneas vivas	2(1Ø2X0)	3Ø1/0	3Ø1/0	3Ø4	3Ø4	2Ø6	2Ø6	2Ø8
	Neutro	2(1Ø2X0)	3Ø1/0	3Ø1/0	1Ø4		1Ø6	1Ø6	1Ø8
	Tierra	1Ø1/0	1Ø6	1Ø6	1Ø8	1Ø8	1Ø8	1Ø8	1Ø8
	Conduit	1B	2S	3S	4S	5	5S	5S	5S
	Voltaje nominal	120/208	120/208	120/208	120/208	277/480	120/208	120/208	120/208
	Voltaje calculado	119,54/207,21	118,86/206,02	117,61/203,86	117,63/204,24	275,39/477,2	117,66/203,9	116,32/201,61	116,07/201,19
	% Caída de voltaje	0,38%	0,96%	1,99%	1,81%	0,58%	1,97%	3,07%	3,27%

Notas:
1 Acometida en líneas aéreas o subterráneas hasta el interruptor principal
2 El material del conductor puede variar para alambres. Revisar en información de tablero
3 Factor de diversidad aplicado al PERIGRAL y demanda para tableros

| Tablero | TP | Descripción del tablero: | Tablero Principal Planta | | | | | | | | |